

## Заготовка «Бланк-12» v3

### I. Первая активация:

1. В программе PultProg с подключенным модулем необходимо выбрать заготовку «Бланк-12» v3 и систему, которую планируете активировать на заготовке.
2. Нажмите и удерживайте любую кнопку на заготовке, световой индикатор должен загораться раз в секунду – заготовка готова к активации.
3. Продолжая удерживать кнопку на заготовке, приложите заготовку к модулю PultProg.
4. Световой индикатор на заготовке выдаст длинную вспышку и погаснет - заготовка успешно активирована.

### II. Активация другой системы на уже активированной заготовке:

1. В программе PultProg с подключенным модулем необходимо выбрать заготовку «Бланк-12» v3 и систему, которую планируете активировать на заготовке.
2. Одновременно нажмите кнопки A+D, и сразу же отпустите кнопку D, а кнопку A продолжайте удерживать - световой индикатор должен загораться раз в секунду – заготовка готова к переактивации.
3. Продолжая удерживать кнопку на заготовке, приложите заготовку к модулю PultProg.
4. Световой индикатор на заготовке выдаст длинную вспышку и погаснет - заготовка успешно активирована.

### III. Очистка заготовки от выбранного режима:

Данная процедура выполняется аналогично пункту II данной инструкции, только выбирается пункт «очистка заготовки». После очистки заготовки процедура активации происходит согласно пункту I данной инструкции.

### IV. Функция самоактивации:

Если под рукой нет модуля PultProg, то можно воспользоваться функцией самоактивации заготовки.

Самоактивация заготовки:

1. На пульте необходимо синхронно нажать и удерживать кнопки A+C+D до вспышки.
2. После вспышки необходимо отпустить кнопки C и D, а кнопку A продолжать удерживать.
3. Пока удерживается кнопка A, одновременно необходимо нажать кнопку B нужное количество раз. Количество нажатий кнопки B соответствует порядковому номеру системы из таблицы 1 данной инструкции.
4. Отпустить все кнопки.

**Пример:** Необходим пульт Alutech AT-4N. Согласно таблице 1 данной инструкции порядковый номер этой системы – 3. Переводим заготовку в режим самоактивации по инструкции пункта IV, и при удержании кнопки A нажимаем кнопку B три раза. Бланк-12 стал полноценным аналогом пульта Alutech AT-4N.

**Примечание:** Используя функцию самоактивации заготовки произвести очистку заготовки можно только с помощью модуля PultProg.

**Таблица 1**

<b>№ системы</b>	<b>Название системы</b>
1	DoorHan
2	An-Motors (AT-4)
3	Alutech (AT-4N)
4	DEA (динамический код)
5	BFT
6	Nice Flor-S (Flor-E, VR)
7	Nice Smilo
8	Фаас RC (433,92 МГц)
9	GSN (динамический код)
10	Tantos (TSt-TRS-4R, TSt-TRM-4R)
11	Comunello (Keep 4B, Victor-4)
12	Beninca
	Очистка заготовки (только с помощью модуля PultProg или автономного пульта активатора)